



Camtraptions DC Power Switch Handbuch [DE] (*extract*)

Betriebsmodi

Dieser Abschnitt beschreibt die drei Betriebsmodi des Schalters und ihre Anwendungsfälle.

- [Modus 1](#)
- [Modus 2](#)
- [Modus H](#)

Modus 1

Wenn ein Drucksignal erkannt wird, schaltet sich der Schalter für **15 Sekunden EIN** und dann automatisch wieder **AUS**.

Die EIN-Zeit wird um weitere **15 Sekunden** verlängert, jedes Mal wenn ein zusätzliches Drucksignal erkannt wird.

Kompatibilität

Zur Verwendung mit dem Camtraptions Wireless PIR Sensor v3 (gekauft nach dem 18. Januar 2021), mit Videoprogrammen **1, 2** oder **3**.

Modus 2

Erstes Drücken schaltet den Schalter **EIN**, zweites Drücken schaltet den Schalter **AUS**.

Kompatibilität

Zur Verwendung mit:

- Camtraptions Wireless PIR Sensor v3 (zu beliebigem Zeitpunkt gekauft), mit Videoprogrammen **4, 5** oder **6**.
- Camtraptions PIR Sensor v2 Programme **14, 16, 18, 20, 22, 24**.

Modus H

Der Schalter ist **EIN**, solange das Drucksignal gehalten wird.

Exported from docs.camtraptions.com.