



Camtraptions PIR v4 Handbuch [DE] (*extract*)

Zeitfenster aktivieren

Die Einstellung **Zeitfenster** ermöglicht es Ihnen zu steuern, wann der Sensor innerhalb eines 24-Stunden-Zeitraums aktiv ist. Wenn aktiviert, deaktiviert sich der Sensor automatisch außerhalb des definierten Zeitfensters, sodass er nur während ausgewählter Stunden arbeitet (z. B. **nur nachts** oder **nur tagsüber**).



Zeitfenster aktivieren oder deaktivieren

1. Drücken Sie vom **Startbildschirm** aus die **Rechts-Taste**, bis Sie den Bildschirm **Zeitfenster** erreichen.
2. Drücken Sie die **Auf-** oder **Ab-Taste**, um zwischen **EIN** und **AUS** umzuschalten.

Wenn Zeitfenster aktiviert sind, erscheint ein **Uhrsymbol** auf dem **Startbildschirm**, das anzeigt, dass geplante Betriebszeiten aktiv sind. Das Uhrsymbol auf dem **Startbildschirm** wird entweder von **EIN** oder **AUS** begleitet. Dies gibt einen praktischen Hinweis darauf, ob sich der Sensor aktuell innerhalb eines aktiven Zeitfensters befindet (**EIN**) und daher **arbeitet**, oder außerhalb eines aktiven Zeitfensters (**AUS**) und daher **deaktiviert** ist.

Hinweise zum Betrieb

- Wenn Zeitfenster auf **EIN** stehen, bleibt der Sensor außerhalb des angegebenen Zeitbereichs **inaktiv**.
- Derzeit kann pro 24-Stunden-Zyklus **nur ein Zeitfenster** definiert werden (z. B. Beschränkung des Betriebs auf Tages- oder Nachtstunden).
- Stellen Sie sicher, dass die **interne Uhr** korrekt eingestellt ist, bevor Sie Zeitfenster aktivieren (siehe Abschnitt Uhr einstellen).

Zukünftige Firmware-Updates könnten die Möglichkeit einführen, mehrere Zeitfenster zu konfigurieren. Wenn mehrere Zeitfenster für Ihre Anwendung nützlich wären, kontaktieren Sie bitte **Camtraptions** für Updates oder um Feedback zu geben.

Exported from docs.camtraptions.com.