



Camtraptions PIR v4 Handleiding [NL] (*extract*)

Tijdvensters Inschakelen

De instelling Tijdvensters stelt u in staat te bepalen wanneer de sensor actief is gedurende een periode van 24 uur. Indien ingeschakeld schakelt de sensor zichzelf automatisch uit buiten het gedefinieerde tijdvenster, zodat hij alleen tijdens geselecteerde uren actief is (bijvoorbeeld alleen 's nachts of alleen overdag).



Tijdvensters in- of uitschakelen

1. Druk vanuit het Startscherm op de Rechterpijl totdat u het scherm Tijdvensters bereikt.
2. Druk op de knop Omhoog of Omlaag om te schakelen tussen ON en OFF.

Wanneer Tijdvensters zijn ingeschakeld verschijnt er een klokpictogram op het Startscherm, wat aangeeft dat geplande bedrijfsuren actief zijn. Het klokpictogram wordt vergezeld door ON of OFF als indicatie of de sensor zich momenteel binnen een actief tijdvenster bevindt (ON) of buiten een actief tijdvenster (OFF).

Opmerkingen over werking

- Wanneer Tijdvensters op ON staan blijft de sensor inactief buiten het opgegeven tijdsbereik.
- Momenteel kan slechts één tijdvenster per 24-uurscyclus worden gedefinieerd.
- Zorg ervoor dat de interne klok correct is ingesteld voordat u Tijdvensters inschakelt (zie [Klok Instellen](#)).
- Toekomstige firmware-updates kunnen de mogelijkheid introduceren om meerdere tijdvensters te configureren. Neem contact op met Camtraptions voor updates of

feedback.

- Een actief Tijdvenster kan ertoe leiden dat de sensor niet-reagerend lijkt. Controleer of het klokpictogram zichtbaar is op het Startscherm en of de activiteitsindicator OFF weergeeft.

Exported from docs.camtraptions.com.