



Camtraptions USB Switch Handbuch [DE] (*extract*)

Betriebsmodi

Dieser Abschnitt beschreibt die drei Betriebsmodi des Schalters und den Überhitzungsschutz.

- [Modus 1](#)
- [Modus 2](#)
- [Modus H](#)
- [Überhitzungsschutz](#)

Modus 1

Wenn ein Drucksignal erkannt wird, schaltet sich der Schalter für **15 Sekunden EIN** und dann automatisch wieder **AUS**.

Die EIN-Zeit wird um weitere **15 Sekunden** verlängert, jedes Mal wenn ein zusätzliches Drucksignal erkannt wird.

Kompatibilität

Zur Verwendung mit dem Camtraptions Wireless PIR Sensor v3 (gekauft nach dem 18. Januar 2021), mit Videoprogrammen **1, 2** oder **3**.

Modus 2

Erstes Drücken schaltet den Schalter **EIN**, zweites Drücken schaltet den Schalter **AUS**.

Kompatibilität

Zur Verwendung mit:

- Camtraptions Wireless PIR Sensor v3 (zu beliebigem Zeitpunkt gekauft), mit Videoprogrammen **4, 5** oder **6**.
- Camtraptions PIR Sensor v2 Programme **14, 16, 18, 20, 22, 24**.

Modus H

Der Schalter ist **EIN**, solange das Drucksignal gehalten wird.

Überhitzungsschutz

Der Schalter verfügt über eine integrierte Abschaltfunktion, die ihn automatisch ausschaltet, wenn er beginnt zu überhitzen. Dies stellt sicher, dass der Schalter selbst nicht beschädigt wird.

In der Praxis kann der Schalter Geräte unterstützen, die bis zu etwa **1,5 Ampere** über einen längeren Zeitraum ziehen, ohne zu überhitzen.

Wenn ein Gerät mehr Strom als **1,5 Ampere** zieht, kann es erforderlich sein, zwei USB Switches parallel zu verwenden.

Exported from docs.camtraptions.com.